

## ソーバル株式会社から株式会社アートファイネックスへの RFID 事業譲渡のお知らせ

株式会社アートファイネックス（本社：福井県鯖江市代表取締役社長：中村隆治、以下アートファイネックス）と、ソーバル株式会社（本社：東京都品川区代表取締役社長：推津順一証券コード：2186、以下ソーバル）は、平成 27 年 3 月 31 日付けで、ソーバルの RFID 事業をアートファイネックスに譲渡することを決定し、両社の間で事業譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。

1. 事業譲渡の理由ソーバルの RFID 事業は、平成 17 年 2 月より開始した RFID 製品の研究、開発、製造、販売を行う事業です。ソーバルは数多くの RFID 製品を発表し、業界内で確固たる位置を築き上げましたが、引き続きソーバルが RFID 事業を進めても大きな躍進は難しいと判断し、同事業をアートファイネックスに譲渡することを決定いたしました。

### 2. 事業譲渡の概要

(1)RFID 事業の内容 RFID 製品の研究・開発・製造・販売

(2)譲渡日平成 27 年 3 月 31 日

(3)事業譲渡先の概要名称：株式会社アートファイネックス所在地：福井県鯖江市上河端町第 6 号 1 番地 33

代表者の役職・氏名：代表取締役社長中村隆治

事業内容：RFID 製品の開発・販売およびコンピュータシステムの開発資本金：50 百万円

設立年月日：平成 23 年 11 月 1 日

3. 譲渡後の営業・サポート体制事業譲渡した RFID 製品の開発、販売および製品サポートは、ソーバルとアートファイネックスが協力して行います。

### ■お問い合わせ先

ソーバル株式会社担当：RFID サポート Email:[rfid@sobal.co.jp](mailto:rfid@sobal.co.jp)

Web サイト:<https://www.sobal.co.jp/form/index.cgi?menu=form-support>

株式会社アートファイネックス

担当：中村 TEL:0778-54-8085

Email:[rnaka@art-tec.co.jp](mailto:rnaka@art-tec.co.jp)

# PRM92J30CE-S


- UHF帯中出力機器
- 特定小電力機器
- 利用場所が制限されず通信が可能

| 製品仕様       |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | PRM92J30CE-S                                           |
| 対応タグ通信規格   | ISO18000-63 / EPC C1Gen2                               |
| 周波数        | 920.6～923.4 MHz（15チャンネル）                               |
| 空中線電力      | 200mW (23dBm)                                          |
| チャンネル選択機能  | チャンネル固定、グループチャンネル選択                                    |
| アンテナ接続端子   | U.FL                                                   |
| 上位インターフェース | UART (3.3V CMOS) / 115200bps                           |
| 上位I/Fコネクタ  | フレキシブルフラットケーブルコネクタ<br>(0.5mm ピッチ 30ピン(型名:05002HR-30C)) |
| 電源電圧       | 3.3V                                                   |
| 消費電流       | 28mA 以下(アイドル時)/600mA 以下(動作時)                           |
| 外形寸法       | 35×30×3 mm                                             |
| 質量         | 5g                                                     |
| 対応規格       | ARIB STD-T107                                          |
| 環境条件       | 動作温度 0～+50℃ (結露なきこと)                                   |
| 標準提供形態     | 受注生産（数量についてはご相談ください）                                   |

PRM92J30CE-S



外形寸法図



## 開発者支援キット

開発者支援キット(DK)は、機能検証とソフトウェア開発のためのRFID開発支援キットです。本体のほかに、サンプルアプリケーション、開発用ライブラリ(API)、コマンド仕様書、サンプルソースなどが同梱されております。

サンプルアプリケーションは、UHFタグのエンコードが簡単に行え、メモリアクセスやリーダ・ライタの設定・機能が確認できます。また、検出したUHFタグのIDをキーボード入力に変換し、メモ帳などに簡単に記録できるキーボードシミュレートツールを用意しております。

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名          | PRM92J30CE-S-DK                                                                                                  |
| 構成品※1        | リーダ・ライターモジュール、IF変換基板 (USB / RS-232C)、USBケーブル、D-SUB9pinコネクタ、ACアダプタ、付属アンテナ、CD-ROM、サンプルタグ、セットアップガイド                 |
| 開示情報         | API仕様、プロトコル仕様、サンプルソースコード(API利用)                                                                                  |
| 付属CD-ROM収録内容 | サンプルアプリケーション、キーボードシミュレートツール<br>ファームウェアアップデートツール、開発用ライブラリ(API)、仕様書<br>取扱説明書、サンプルソースコード                            |
| 開発環境(API使用时) | Microsoft® Visual Studio® .NET 2003以降 (Visual C++, Visual Basic .NET, Visual C# .NET)、Microsoft® Visual Basic6.0 |

※1: 開発支援キットの同梱アンテナ、IF変換については変更になる可能性が御座います。  
御要望の際には、弊社担当営業までお問い合わせください。御要望のアンテナへの変更も出来る限り対応致します。

開発者支援キット 同梱品イメージ



ACアダプタ

アンテナ  
AN-USOR2(920)

CD-ROM

IF変換基板

リーダ・ライター

お問い合わせ先

RFIDサービス・製品情報ウェブサイト : <http://rfid2.jp/>

**rfid@sobal.co.jp** TEL:03-6409-6147 FAX:03-6409-6152



**ソーバル株式会社** RFID開発グループ  
〒141-0001 東京都品川区北品川5-9-11 大崎MTビル7F

仕様・外観・製品構成は、改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報につきましては、弊社のRFIDサービス・製品情報ウェブサイトでご確認ください。

本製品は電波を使用したRFID機器の読み取り・書き込み装置です。そのため使用する用途・場所によっては、医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品を運用する際は、総務省、(社)日本自動認識システム協会及び関係団体の定める運用ガイドラインをご確認の上、適切にお取扱ください。「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」 総務省(報道資料):平成21年5月

RC130508-001 Rev200